



Multisportanzeigen  
für alle Sportarten

# SCHAUF SPORT



SCHAUF

## Technische Angaben für Strafzeitanzeigen | Satzergebnisanzeigen:

Sportarten:	Handball, Eishockey, Futsal, Tennis, Tischtennis, Volleyball
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Indoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
SMD-LED Farbe:	rot, gelb
Ansteuerung:	S-eMotion Multisport Grundmodul
Darstellung der Spielinformation:	multifunktional und angepasst an die Sportart

### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Spielernummer:	2 Zeilen, 2-stellig   00-99
Strafzeit:	2 Zeilen, 3-stellig   8:88
Satzergebnis:	2x 2 Zeilen, 2-stellig Doppelpunkt AN   00:00-99:99
Satzanzeige:	2x 2 Zeilen, 2-stellig   00-99

### Allgemein je Modul Heim/Gast:

Wartung-/Revisionsfach:	Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben
S-eMotion Zusatzmodule:	vorbereitet
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP 10
Gehäusefarbe:	mattschwarz
Ballwurfsicherheit:	zertifiziert nach DIN 18032-3
Montage:	neben (links/rechts) oder unterhalb vom Grundmodul Multisport, Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)
Montageart:	Festinstallation, Befestigungswinkel oder Schlüsselloch
S-eMotion Systembus:	JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder am Grundmodul/Zusatzmodul
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Oberseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Leistung:	max. 200W
Zubehör inklusive:	konfektionierte Strom- und Datenkabel zum Grundmodul/Zusatzmodul Befestigungswinkel
Energiesparmodus:	Standby



Beispiel: Darstellung für Satzergebnisanzeige  
(Zusatzmodule neben Basismodul)

## ZUSATZMODUL | 2X STRAFEN STRAFZEITANZEIGEN | SATZERGEBNISANZEIGEN

Das Zusatzmodul der Strafzeitanzeigen besteht je Mannschaft aus einem zusätzlichen Modul, das entweder neben (links/rechts) oder unterhalb des Grundmoduls montiert wird. Das Zusatzmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder zwei Strafzeiten je Mannschaft oder vier Satzergebnisse (gesamt) zusätzlich anzuzeigen und ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

- 1 2x Strafen | 4x Satz 100
- 2 2x Strafen | 4x Satz 200



Beispiel: Anzeige mit zwei Strafzeiten pro Team  
(Zusatzmodule unter Basismodul)

### Die Unterschiede auf einen Blick!

	2x Strafen   4x Satz 100	2x Strafen   4x Satz 200
Materialnummer:	20001257	20001258
Bezeichnung:	2x Strafen   4x Satz 100*	2x Strafen   4x Satz 200*
Zeichenhöhe:	100 mm	200 mm
Ableseentfernung:	50 Meter	100 Meter
Leistungsaufnahme:	Ø 30W im Spielbetrieb	Ø 30W im Spielbetrieb
Abmessungen je Modul:	B 800 x H 1000 x T 60 mm	B 1100 x H 1250 x T 60 mm
Gewicht je Modul:	ca. 19 kg	ca. 33 kg
Typ:	S-eMotion ZM-SS 100-2 4	S-eMotion ZM-SS 200-2 4
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion BM-BASE 200 S-eMotion BM-STAR 200	S-eMotion BM-BASE 250 S-eMotion BM-BASE 300 S-eMotion BM-STAR 250 S-eMotion BM-STAR 300 FIBA

\* bestehend aus zwei Zusatzmodulen Heim/Gast  
(2x Strafen je Mannschaft oder 4x Satzergebnis gesamt)

## Technische Angaben für Strafzeitanzeigen | Satzergebnisanzeigen:

Sportarten:	Handball, Eishockey, Futsal, Tennis, Tischtennis, Volleyball
SMD-LED Technik:	Osram Black surface
Zeichensatz:	5° geneigt
Sichtwinkel:	> 165°
Einsatzgebiet:	Indoor, helle Tageslichtumgebung
Helligkeit:	min. 710 mcd
SMD-LED Farbe:	rot, gelb
Ansteuerung:	S-eMotion Multisport Grundmodul
Darstellung der Spielinformation:	multifunktional und angepasst an die Sportart

### Anzeige je Mannschaft/Seite Heim/Gast:

Spielernummer:	3 Zeilen, 2-stellig   00-99
Strafzeit:	3 Zeilen, 3-stellig   8:88
Satzergebnis:	2x 2 Zeilen, 2-stellig Doppelpunkt AN   00:00-99:99
Satzanzeige:	2x 2 Zeilen, 2-stellig   00-99

### Allgemein je Modul Heim/Gast:

Wartung-/Revisionsfach:	Wartungsfach frontseitig mit Schnellverschlusschrauben
S-eMotion Zusatzmodule:	vorbereitet
Gehäuse:	Stahlblech
Schutzart:	IP 10
Gehäusefarbe:	mattschwarz
Ballwurfsicherheit:	zertifiziert nach DIN 18032-3
Montage:	neben (links/rechts) oder unterhalb vom Grundmodul Multisport, Wandmontage (Plan an der Wand oder auf Abstand)
Montageart:	Festinstallation, Befestigungswinkel oder Schlüsselloch
S-eMotion Systembus:	JY(ST)Y 4 x 2 x 0,6 (empfohlen) oder am Grundmodul/Zusatzmodul
Stromversorgung:	230V/AC
Kabeleinführung:	Unterseite/Oberseite/Rückseite/Seiten (links/rechts)
Kabelführung:	innenliegend nicht sichtbar
Leistung:	max. 200W
Zubehör inklusive:	konfektionierte Strom- und Datenkabel zum Grundmodul/Zusatzmodul Befestigungswinkel
Energiesparmodus:	Standby



Beispiel: Darstellung für Satzergebnisanzeige  
(hier: Zusatzmodule neben Basismodul)

## ZUSATZMODUL | 3X STRAFEN STRAFZEITANZEIGEN | SATZERGEBNISANZEIGEN

Das Zusatzmodul der Strafzeitanzeigen besteht je Mannschaft aus einem zusätzlichen Modul, das entweder neben (links/rechts) oder unterhalb des Grundmoduls montiert wird. Das Zusatzmodul bietet Ihnen die Möglichkeit, entweder drei Strafzeiten je Mannschaft oder vier Satzergebnisse (gesamt) zusätzlich anzuzeigen und ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

- 1 3x Strafen | 4x Satz 100
- 2 3x Strafen | 4x Satz 200



Beispiel: Anzeige mit drei Strafzeiten pro Team  
(hier: Zusatzmodule unter Basismodul)

### Die Unterschiede auf einen Blick!

	3x Strafen   4x Satz 100	3x Strafen   4x Satz 200
Materialnummer:	20001305	20001259
Bezeichnung:	3x Strafen   4x Satz 100*	3x Strafen   4x Satz 200*
Zeichenhöhe:	100 mm	200 mm
Ableseentfernung:	50 Meter	100 Meter
Leistungsaufnahme:	Ø 40W im Spielbetrieb	Ø 40W im Spielbetrieb
Abmessungen je Modul:	B 800 x H 1000 x T 60 mm	B 1100 x H 1250 x T 60 mm
Gewicht je Modul:	ca. 20 kg	ca. 37 kg
Typ:	S-eMotion ZM-SS 100-3 4	S-eMotion ZM-SS 200-3 4
Nur in Verbindung mit:	S-eMotion BM-BASE 200 S-eMotion BM-STAR 200	S-eMotion BM-BASE 250 S-eMotion BM-BASE 300 S-eMotion BM-STAR 250 S-eMotion BM-STAR 300 FIBA

\* bestehend aus zwei Zusatzmodulen Heim/Gast  
(3x Strafen je Mannschaft oder 4x Satzergebnis gesamt)



SCHAUF

Schauf GmbH | Friedrich-Ebert-Str. 127 | 42117 Wuppertal  
Tel +49 (0) 202 / 947 938 - 600 | Fax +49 (0) 202 / 947 938 - 99 | [sport@schauf.eu](mailto:sport@schauf.eu)

[schauf.eu/sport](http://schauf.eu/sport)